

27025

# Iluminação de emergência LED 400 lúmens Duo

## APRESENTAÇÃO



A luminária 400 lúmens Duo foi fabricada com a tecnologia LED, desenvolvida para iluminação de emergência.

Pode ser utilizada em ambientes internos e é ideal para corredores, escritórios, hotéis, restaurantes, estabelecimentos comerciais, residências entre outros.

Possui bateria de lítio, que proporciona uma vida útil mais longa e uma melhor performance do produto.

Com design moderno pensado para que se adeque aos mais diversos ambientes de forma a não interferir com a arquitetura do espaço, vem para trazer ainda mais elegância ao seu projeto.

Econômica, proporciona autonomia com maior durabilidade e ótima iluminação. Pode ser facilmente instalada, manuseada e transportada.

Acende automaticamente na falta de energia elétrica.

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Fluxo Luminoso Máximo	400 lúmens
Quantidade de LEDs	24 LEDs (12 em cada farol)
LED Indicativo de Funcionamento	Sim
Acendimento Individual dos Faróis	Sim
Bateria	Lítio 3.7V 2500mAh
Vida Útil da Bateria	500 Ciclos
Alimentação	Bivolt automático 110/220V (50/60Hz)
Consumo de Energia	4W(110V)/13,2W(220V)
Autonomia	3 Horas
Temperatura de Operação	0-50°C
Requisitos	NBR 10898
Área de Cobertura	100 m <sup>2</sup>
Temperatura de Cor do LED	6.000K - 7.000K (Branco Frio)
Grau de Proteção	IP20
Peso	350g
Dimensões (L x A x P)	225 x 110 x 45.5 mm
Fabricado	Plástico ABS
Botão de Teste	Sim
Garantia	2 Anos

## INSTRUÇÕES DE USO

1. Coloque o botão na posição desligada;
2. Coloque o plug na tomada e carregue a bateria por no mínimo 48 horas;
3. Após o carregamento total, coloque o botão na posição liga;
4. Para acendimento de apenas um farol individual deixe a chave na posição Liga Esq. ou Liga Dir. para o acendimento individual do faról esquerdo ou direito respectivamente;
5. Para testar o funcionamento você pode pressionar o botão teste, isso simula a interrupção do fornecimento de energia enquanto estiver pressionado.

Recomendamos que a cada 3 meses seja descarregada 100% a bateria para uma durabilidade e vida útil maior. Siga novamente as instruções citadas anteriormente.

Recomendações de garantia: O produto não pode ser modificado fisicamente.

Ex.: Corte de plug , abertura de produto, troca de peças entre outros.



**Telefone/WhastApp:**

**(11) 5641-4297**

**[www.lumiled.com.br](http://www.lumiled.com.br)**

**Rua Joaquim dos Reis, 50**

**Vila Cruzeiro - CEP 04727-150**

**São Paulo - SP**