



As sinalizações de saída Segurimax são fabricadas nos mais altos padrões de tecnologia disponíveis no mercado. Todos os modelos disponibilizados vem montados e prontos para utilização.

Acompanha gabarito de encaixe rápido, tornando ainda mais ágil a instalação da peça. Com design elegante, discreto e funcional, esta sinalização se adapta a qualquer tipo de ambiente, como: escritórios, escolas, hospitais, hotéis, centros comerciais, indústrias, entre outros.

Possui bateria Ni-Cd (Níquel Cádmio), dando maior durabilidade de vida útil para a sinalização de saída.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Cod. 25328

Fluxo luminoso	30 lúmens
Bateria	Ni-Cd (níquel Cádmio)
Vida útil	500 ciclos
Alimentação	Bivolt automático (110-220V)
Consumo	1,5W
Autonomia	3 horas
Norma	ABNT NBR 10898
Temperatura de cor do LED	6000k
Grau de Proteção	IP-20 (uso interno)
Peso	220g
Dimensões	240 X 180 X 21mm
Composição gabinete	Plástico ABS branco (não propaga chamas)
Composição face	Acrílico
Design	Slim
Botão de teste	Sim
Buchas, parafusos, adesivo e gabarito	Sim
Garantia	2 anos

- 1° - Coloque a chave seletora na posição desligada;
- 2° - Coloque o plug na tomada e carregue a bateria por no mínimo 48 horas;
- 3° - Após este processo, coloque a chave seletora na posição ligada e seu produto estará pronto para qualquer emergência.

Recomendamos que a cada 3 meses seja realizada uma descarga completa do equipamento para maximizar a vida útil da bateria.

Manter o produto com suas características originais (Ex.: Corte do plug implica na perda automática da garantia);
Não expor o produto a condições inadequadas para seu uso (Ex.: Ambientes externos);



Telefone/WhastApp:

(11) 5641-4297

www.lumiled.com.br

Rua Joaquim dos Reis, 50

Vila Cruzeiro - CEP 04727-150

São Paulo - SP

LUMILED - Revendedor Autorizado Segurimax

CNPJ: 60.066.867-0001/71 | Inscrição Estadual: 112.306.021.103