

## Sinalização Saída 50 X 25 SLIM DF c/ adesivo cód.25276

### Características:

- Acompanha cartela de adesivos, 2 buchas, 2 parafusos, 1 suporte para fixação e 1 manual de usuário
- Gabinetes em plástico ABS
- Bivolt automático 110/220V
- Plug com certificação do INMETRO
- Fluxo luminoso: 130 lumens 26 leds de alto brilho 0,07W
- Bateria Ni-Cd recarregável 3,6v 1200mah
- Autonomia de 1,5 horas
- Dimensões: 510 X 310 X 25mm



### Informações Técnicas:

- Esta luminária de balizamento é indicada para rotas de fuga, na falta de energia ela funcionará, facilitando o abandono do ambiente em uma emergência.
- Cuidados e manutenção: Para o primeiro teste de autonomia, coloque a chave seletora na função desligada e deixe carregar por 48 horas.
- Para manter a vida útil da luminária, a cada 60 dias fazer uma descarga completa da bateria, até que os leds se apaguem totalmente. Em seguida, fazer uma carga de 48 horas.
- Fixação: Sobrepor
- Atende os requisitos exigidos pelas Normas Nacionais (NBR 10898) em dimensões de textos, autonomia e nível de iluminação.



Telefone/WhastApp:  
**(11) 5641-4297**

[www.lumiled.com.br](http://www.lumiled.com.br)

Rua Joaquim dos Reis, 50  
Vila Cruzeiro - CEP 04727-150  
São Paulo - SP